

Брелок F-PF-401

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Беспроводной брелок

- Брелок F-PF-401 является беспроводным брелоком
- Постановка на охрану и снятие с охраны
- Блокировка и разблокировка брелоком
- Удаленная настройка через приложение
- Несколько способов регистрации, простота установки
- Легко заменяемая батарея с защитой платы
- Автоматическое переключение канала для предотвращения помех и надежной передачи сигнала
- Внутри помещений

▪ Спецификации

Электрические характеристики и рабочие условия	
Рабочая влажность	От 10 до 90 % (без конденсата)
Рабочая температура	От -10 до +55 °С
Срок службы батареи	До 3 лет (в режиме ожидания)
Беспроводное соединение	
Частота радиосвязи	868 МГц
Мощность передатчика 868	Не более 10 мВт
Безопасность передачи данных	Шифрование AES-128
Модуляция радиочастотной передачи	2 GFSK
Дальность радиочастотной передачи	900 м (открытое пространство)
Основное	
Материал корпуса	Панель (пластик) + уплотнитель (резина)
Цвет	Белый
Масса	16 г

▪ Доступные модели

F-PF-401

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от минус 10 до плюс 55 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 55 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.